

**FICHE TECHNIQUE  
SPECTACLE  
« un piano dans le jardin des poètes »**

Direction technique : Davide Cornil  
tel : 0041.76.529.95.52  
mail : [davidecornil@gmail.com](mailto:davidecornil@gmail.com)

**durée du spectacle 1h30 minutes**

**PLATEAU**

**Ouverture au cadre de scène:**

Mini : 6m  
Maxi : 8m  
Hauteur au cadre : 4m  
**Ouverture mur à mur : xm**

**Profondeur : 4m**

Mur du fond/cadre de scène :

**Hauteur sous grill (perches ) : 5m mini**

**Fond noir:**

Nombre : 1 couleurs : noir Dimensions : ouverture centre

**Pendrillons: nécessaire si les murs latéraux ne sont pas noirs et en bon état.**

Nombre : X couleurs : noir Dimensions : adapté à la salle

**Frises:**

Nombre : couleurs : noir Dimensions : adapté à la salle

**Plateau:**

matière : peu importe .Couleur : noir

**DECOR**

Un jeu de fil (« cordes à linge musicales ») tendu à 2 mètres 20 du sol  
(50 mètres de fil de fer zingué de 2,0 mm / 2,5 mm) . Avec points d'accrochage.

Un câble filé de 5m (2,0 mm)

Un piano droit (ancien) accordé du jour (si possible avec bougeoirs)

Un accordéon suspendu

Un clavier suspendu sur une balançoire

## LUMIERE

### **Jeu d'Orgue/Console:**

Marque : ETC. AVAB

Manuel ou mémoire : mémoire Nombre de circuits 24

Nombre de préparation : 12-24 master + 1 préparation

### **Nombre de circuits (gradateurs) de projecteurs :**

Circuits de 1000w : 22 2000w : 2

**Nombre en salle : 6**

**Nombre au plateau : 18**

## Projecteurs

### **nombre de découpes :**

1) Nombre : 4 Marque/type etc Angle : 25/50 Puissance : 750w +1 iris  
Etc

### **nombre de projecteurs théâtre plan-convexes :**

1) Nombre : 2 Marque/type : juliat Angle : Puissance : 2000w

### **nombre de projecteurs théâtre plan-convexes :**

1) Nombre : 10 Marque/type : juliat Angle : Puissance : 1000w

### **nombre de projecteurs théâtre fresnels :**

1) Nombre : 2 Marque/type : juliat Angle : Puissance : 650w

### **nombre de projecteurs PAR 64 :**

1) Nombre : 6 Marque/type : thomas Angle : cp62 Puissance : 1000w

## SON

### **Sources et Mix:**

Table Mix 12 in 6 out

1 lecteurs CD avec auto pause, auto cue

### **Micro**

HF cravatte type Shure ou mieux

EQ Graphique / Paramétrique en insert

Micro pour amplifier le piano (à l'arrière)

### **Diffusion:**

2 HP en façade + Delay si jauge salle supérieure a 150 places

2 HP sur scène HP Lointain 2

Amplis en conséquence...

+Spéciaux : Cable jack pour synthé suspendu, relier à la régie son ou patch scène

## **Durée de montage:**

- **Possibilité en 1 jour et représentation le soir.**

## **Loges**

Si possible loges avec miroir lavabo et douche  
ainsi qu'un petit encas pour artiste et technicien (Eau, fruits, sandwichs, thé et café)